Safari neden en iyi seçim?

		Safari 900 312	Safari 900 13P	Safari 600 312	Safari 600 13P	Safari 300 312	Safari 300 13P
							
OSPL90 (pik)	Kulak Simülatörü/2cc kuplör	126 dB/115 dB	134 dB SPL/127 dB	126 dB/115 dB	134 dB/127 dB	126 dB/115 dB	134 dB/127 dB
Tam Kazanç (pik)	Kulak Simülatörü/2cc kuplör	60 dB/51 dB	68 dB/61 dB	60 dB/51 dB	68 dB/61 dB	60 dB/51 dB	68 dB/61 dB
Uygulama Formülü		DSL v5.0a/NAL-NL1	DSL v5.0a/NAL-NL1	DSL v5.0a/NAL-NL1	DSL v5.0a/NAL-NL1	DSL v5.0a/NAL-NL1	DSL v5.0a/NAL-NL1
Bant Aralığı		10 kHz	10 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz	8 kHz
Binaural İşlemci		Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Binaural Senkronizasyon		Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Binaural Koordinasyon, Dokunmatik Düğme ve Ses Kontrol Düğmesi		Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Binaural DFC		Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Adaptif Direksiyonalite		Multi-bant	Multi-bant	Multi-bant	Multi-bant	Tek-bant	Tek-bant
Otomatik Direksiyonalite		Üç Mod	Üç Mod	Üç Mod	Üç Mod	İki Mod	İki Mod
Gürültü Yönetimi		Üç Aşamalı	Üç Aşamalı	Üç Aşamalı	Üç Aşamalı	Modülasyon	Modülasyon
Otomatik Adaptasyon Yönetimi		Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Uygulama Bandı		10	10	8	8	6	6
Kullanıcı Programları		4	4	4	4	4	4
Streamer		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Hayır	Hayır
LED		Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Pediyatrik Boynuz		Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil	Dahil
Pediyatrik Uygulama Seçeneği		Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Pil Ömrü		108 saat	186 saat	108 saat	186 saat	108 saat	186 saat
Özel FM Alıcısı: Amigo R12		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Evrensel FM Alıcısı: Amigo R1, R2 FM9		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Diğer Evrensel FM Alıcıları		Hayır	Opsiyonel	Hayır	Opsiyonel	Hayır	Opsiyonel
Amigo Vericileri: T21, T20, T10, T5		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel